

60 x 25 mm högeffektiv chassifläkt med dubbla kullager och TX3

Product ID: FAN6X25TX3H



6 cm x 2,5 cm (5 000 RPM) chassifläkt som skyddar mot överhettning, med ökad effektivitet och stabilitet som resultat.

Fläkten har en TX3-anslutning och inbyggd takometer som skickar RPM-signaler till ditt moderkort - en högeffektiv lösning som motverkar överhettning och systemfel.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Byt ut en högljudd eller trasig chassifläkt
- Installera i datorns chassi för förbättrad luftcirkulation och kylning

Funktioner

- Konstruktion med dubbla kullager
- 3 stifts kontakt med varvräknarkabel
- Hög hastighet (5 000 rpm)

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal ledare	3
	Fläktlagerstyp	Kullager
Prestanda	Bullernivå	30 dBA
	Fläkt rpm	5000
	Luftflödeshastighet	26.63 CFM
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström	Inspänning	12 DC
Miljö	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	228.6 mm [9 in]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	60 mm [2.4 in]
	Produkthöjd	2.5 cm [1 in]
	Produktlängd	60 mm [2.4 in]
	Produktvikt	25 g [0.9 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.2 lb]
	Package Height	18.5 cm [7.3 in]
	Package Length	15.6 cm [6.1 in]
	Package Width	26 mm [1 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 60 mm chassifläkt

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.