

USB Wireless-N-nätverksskrivarsserver med en 10/100 Mbps-port - 802.11 b/g/n

Product ID: PM1115UWEU



PM1115UWEU Wireless-N-skrivarsservern låter dig dela en standard USB-skrivare med flera användare samtidigt över ett WiFi-nätverk eller en LAN-anslutning via kabel.

Denna kompakta och trådlösa skrivarserver stöder 802.11b/g/n trådlösa standarder så att den fungerar med nästan vilket trådlöst nätverk som helst och eftersom den fungerar som ett primärt eller sekundärt gränssnitt ger skrivarservern även en RJ45-port för 10/100 Mbps-kabelanslutning. Tillgång till trådlös nätverksskrivare låter dig placera din skrivare var som helst med tillgång till ett nätverk och du slipper kostnaden för köp av skrivare för varje arbetsstation eller område.

Denna trådlösa USB-skrivarsserver kan installeras och användas på några minuter med antingen ett webbaserat gränssnitt eller med en Windows®-baserad installationsguide. Den har också en WPS-knapp (WiFi Protected Setup) för att snabbt och enkelt ansluta till ditt trådlösa nätverk. Kompatibilitet med USB 2.0-standarder och ett brett urval av USB-skrivare och operativsystem gör den här nätverksskrivarsservern perfekt för installation i blandade miljöer med stöd för Simple Network Management Protocol (SNMP) för fjärrbevakning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Konvertera en standard USB-skrivare till en fristående, trådlös skrivare och dela den mellan flera nätverksdatorer.
- Nätverksutskrifter som är en praktisk lösning för utbildningsinstitutioner och myndigheter.
- Gör dig av med prestandaproblemen hos en dedikerad PC som alltid är på och som agerar skrivarserver

Funktioner

- Kompatibel med 802.11b/g/n trådlösa nätverk med dataöverföringshastigheter på upp till 150 Mbps
- USB 2.0-stöd
- Valfri 10/100 Mbps RJ-45 LAN-port
- Kompakt och lätt design med intern antenn
- Stödjer SNMP för fjärrhantering av skrivare - fungerar med de flesta SNMP-baserade applikationerna
- Webbgränssnitt som är enkelt att använda eller Windows-baserad konfiguration och installation
- Inbyggd knapp med flera funktioner avsedd för att återställa enheten, ladda fabriksinställningar och för att skriva ut en självtestsida.
- Inbyggd WPS-knapp (WiFi Protected Setup) för enkel anslutning till ett trådlöst nätverk
- Stödjer DHCP server/klient-protokoll och UPnP

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Gränssnitt	USB 2.0
		RJ45 (10/100 Ethernet)
		Trådlöst Ethernet
Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n trådlöst	
Portar	1	
Prestanda	Frekvens	2.4 GHz
	Kompatibla nätverk	10/100 Mbps
	Säkerhetsfunktioner	WEP-datakryptering
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Stödda protokoll	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
IPX		
NetBEUI		
AppleTalk		
SNMP		
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
		1 - RJ-45 Hona
		1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x, 9.x Linux 2.4.x till 4.4.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
	System- och kabelkrav	Kabel för USB-skrivare medföljer ej
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Status
		1 - USB
		1 - WLAN
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	500 mA
	Kontakttyp	C

	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	10
	Utspänning	5 DC
	Utström	2 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
	Luftfuktighet	0~70 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Vit
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	58 mm [2.3 in]
	Produkthöjd	2.5 cm [1 in]
	Produktlängd	72 mm [2.8 in]
	Produktvikt	65 g [2.3 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	319 g [11.3 oz]
	Package Height	70 mm [2.8 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]
	Package Width	15.1 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Trådlös skrivarserver
		1 - Strömadapter
		1 - Programskiva
		1 - Snabbinstallationsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.